

Instruktioner för anslutning av fiber via separat fiberslang till villa i nyexploateringsområde

De här instruktionerna gäller för dig som ska ansluta din villa till Pingday Stadsnät. För att få ut det mesta av din anslutning bör du samråda och stämma av instruktionerna med behörig elektriker. Om instruktionerna inte följs kanske du måste betala extra för anslutningen.

- Lägg ett separat grönt 50 mm rör i marken parallellt med röret för elkabeln från tomtgränsen till fasaden under fasadmätarskåpet. När slangen dras in i röret måste skarvgroparna vid tomtgränsen och fasaden vara öppna (se bild 1).
- Det finns därefter tre olika alternativ för anslutningen i huset.

Alternativ 1. Om röret slutar i fasadmätarskåpet måste du lägga ett separat tomrör för fibern (t.ex. VP20, inte räfflat rör) därifrån till mediaskåpet inne i huset.

Alternativ 2. Om du vill ansluta direkt till mediaskåpet måste du lägga ett separat tomrör för fibern (t.ex. VP20, inte räfflat rör) från fasaden till mediaskåpet inne i huset.

Alternativ 3. Om det inte finns något mediaskåp kan VP-röret förslagsvis läggas i anslutning till huvudcentralen (proppskåpet). Se till att utrymmet håller rumstemperatur.

- Innan du återkopplar till oss och meddelar att ni är klara enligt instruktionen så ska huset vara byggdammfritt samt att den permanenta el-servisen ska vara inkopplad.
- En kundswitch (CPE) ansluts i din villa. CPE:n behöver ström, så se till att det finns ett 230V eluttag i anslutning till den inkommande fibern.
- Efter att nedgrävning av kanalisation är utförd skall schaktsträckan markeras ut tydligt av dig som kund så att en korrekt inmätning kan göras av Pingday (se bild nedan).



Beställ fiberanslutningen hos Pingday senast sex veckor före önskat leveransdatum. Eftersom vi blåser fibern direkt till din avlämningspunkt kan vi inte leverera förrän de rör som beskrivs här finns på plats.

När anslutningen är klar kontaktar du den tjänsteleverantör du önskar ha dina tjänster hos, gå in på vår hemsida www.pingday.se för att se vilka våra tjänsteleverantörer är.

Bild.1

